

Bruksanvisning Piepsy reiselydfyr

Produktbeskrivelse:

Piepsy består av en sender og en mottaker.

Senderen er den minste enheten. Senderen er vanntett og har en trykknapp og en nøkkelring.

Mottakeren er den største enheten og har en løkke på den ene kortsiden. Løkken kan man bruke til å henge opp lydfyret. På den andre kortsiden finner du en PÅ/AV skyvebryter, samt et taktilt punkt. Høytaleren er plassert øverst på forsiden og er en sirkel med et hull i midten. På baksiden finner du batterirommet.

Slik brukes Piepsy:

Mottakeren må slås på før bruk. Skyv bryteren mot det taktile punktet. Et kort pip viser at mottakeren er klar til bruk.

Ta så senderen og trykk på knappen. Dette utløser 4 signaltoner fra mottakeren. Hvis du fortsetter å holde inne knappen, vil signaltonene øke i styrke. Når du trykker på knappen, vil senderen kvittere med en lav, kort tone.

Senderens rekkevidde er 30-50 meter utendørs. Hvis det er mye støy fra omgivelsene, kan det hende at signaltonene ikke er sterke nok til å kunne lokaliseres. Det kan også hende at bygninger og andre omstendigheter gjør at den praktiske rekkevidden reduseres. For størst mulig rekkevidde, pass på at høytaleren på mottakeren ikke er tildekket og at senderen ikke er gjemt inne i hånden. Hold den med to fingre, trykk på knappen og sving gjerne armen fra side til side.

Batterivarsel:

Både sender og mottaker varsler lav batteristatus. Mottakeren endrer signaltone og senderen gir et konstant signal i stedet for en kort kvitteringstone. I begge tilfellene bør batteriene skiftes snarest. Hvis Piepsy ikke har vært i bruk på veldig lenge, er det mulig at batteriene er for svake til å varsle.

Skifte av batterier og vedlikehold: Snu arket!

Skifte av batterier:

Piepsys sender bruker 1 stk. lithium CR2032-batteri. For å skifte batteri må enheten skrus fra hverandre. Det er to skruehull på baksiden av senderen, ett nesten øverst mot den smaleste enden og ett nederst til høyre mot den bredeste enden. Bruk en liten stjerne-skrutrekker. Når man har satt i nytt batteri og skal skru sammen igjen, er det viktig å passe på at pakningen sitter riktig for at det skal være vanntett. Det bør derfor gjøres av en seende teknisk kyndig person.

Piepsys mottaker bruker 2 stk. AAA (LR03)-batterier. Batterirommet er på baksiden av enheten. Der finner du et riflet felt på dekslet. Bruk dette til å skyve dekslet i retning av løkken på kortenden. Hvis du holder enheten i hånden med løkken i retning mot kroppen, skal det venstre batteriet settes i med pluss-polen fra deg og motsatt med det høyre batteriet. Begge batteriene settes inn først med den enden som vender mot deg, fordi det er her fjær-kontakten sitter. Hvis batteriene blir satt feil inn, vil Piepsy ikke virke, men blir ikke ødelagt. Legg så dekslet tilbake i sporet og skyv til et klikk høres.

Oppladbare batterier kan brukes.

Husk at batterier og elektroniske produkter må behandles som spesialavfall.

Vedlikehold:

Piepsy er nesten vedlikeholdsfri. Sender og mottaker kan rengjøres med en fuktig klut, hvis nødvendig med litt mildt oppvaskmiddel. For at gummi-pakningen på senderen ikke skal svekkes, anbefales det at man skyller senderen i ferskvann etter at den er brukt i saltvann eller klorvann.

Synshjelpemidler A/S

Pilestredet 75c, inng. Sporveisgaten
0354 Oslo.

Tlf: 23 21 55 55

Epost: hjelpemidler@synshjelpemidler.no
www.hjelpemiddelkatalogen.no



Synshjelpemidler AS
Norges Blindeforbund