



Synshjelpemidler AS
Norges Blindeforbund

Bruksanvisning Easyvox lommeur med norsk tale



November 2018

Meningen med dette uret er at det skal være enkelt å bruke og enkelt å forstå. Det leser opp tiden i timer og minutter på analog måte, og forteller deg i tillegg hvilken dag, dato og måned det er.

HVORDAN BRUKE KLOKKEN:

Uret har en stor, rød trykknapp, dette er taleknappen, to små justeringshull samt en justeringsskrue for lydstyrken.

Legg uret på bordet foran deg, slik at den store, røde knappen som vi kaller **taleknappen**, vender opp, og er i venstre hjørne lengst fra deg. De to justeringshullene som betjenes med en tynn gjenstand f.eks. en tannstikker, sitter nå i det høyre hjørnet lengst fra deg. For ordens skyld kaller vi hullet nærmest deg for **knapp 1**, og hullet lengst fra deg for **knapp 2**. Justeringsskruen for lydstyrken er plassert i det runde hullet på den buede enden nærmest deg. Nå som vi vet hvor alle knapper er plassert, skal vi se litt på hvordan de brukes.

Gå fram på følgende måte for å stille inn uret:

Juster lydstyrken til ønsket nivå med en liten skrutrekker. Lydstyrken er i utgangspunktet innstilt med normal lydstyrke, men ønsker du høyere eller lavere nivå, vrir du skruen gjentatte ganger med solen for høyere nivå eller mot solen for lavere nivå.

For innstilling av klokkeslett og dato må vi bruke de to knappene nede i justeringshullene. Du starter justeringsprosedyren ved å trykke på **knapp 1**, klokken vil da si «**innstilling timer**». **Knapp 1** og **2** vil nå fungere som henholdsvis pluss- og minus-knapper, og taleknappen som menyknapp. Vil du stille timene framover trykker du på **knapp 1**, vil du stille dem bakover trykker du på **knapp 2**. For hvert trykk hopper klokken en time fram- eller bakover. Skal du justere mange timer kan du holde knappen inne, og du vil da høre ett pip for hvert hopp klokken gjør. På denne måten kan du raskere og mer effektivt gjøre dine justeringer.

Når timene er justert, trykker du på **taleknappen** som altså nå fungerer som en menyknapp. Den vil hele tiden forklare deg hva du skal justere, og vil nå si «**innstilling minutter**».

Trykk deg fram- eller bakover med **justeringsknappene** til du er kommet til ønsket antall minutter. Trykk så på **taleknappen** igjen, klokken vil nå si «**innstilling ukedag**». Trykk deg fram til riktig ukedag med **justeringsknappene** og trykk på **taleknappen** igjen. Klokken sier nå «**innstilling dato**», velg dato ved å trykke deg fram- eller bakover med **justeringsknappene**, når du har funnet riktig dato trykker du igjen på **taleknappen**. Klokken sier nå «**innstilling måned**», trykk deg fram- eller bakover med **knapp 1** og **2** til du er kommet til ønsket måned. Trykk på **taleknappen** igjen, klokken vil nå si «**innstilling årstall**». Trykk deg fram- eller bakover på samme måte med **knapp 1** og **2**, og avslutt med å trykke på **taleknappen**. Klokken bekrefter med to pipesignal at justeringsprosedyren er gjennomført, og at klokken har gått tilbake til normal funksjon igjen.

Venter du mer enn ett minutt med å trykke på knappene når du er inne i justeringsprosedyren, vil klokken automatisk koble over til vanlig klokkefunksjon igjen. Ønsker du da å fortsette justeringsprosedyren må du starte den på nytt ved å trykke på **knapp 1**.

Trykker du raskt på taleknappen vil klokken fortelle deg klokkeslettet på analog måte, og samtidig lese opp om det er morgen, formiddag, ettermiddag, kveld eller natt. Holder du taleknappen inne vil den fortsette med dag, dato og måned.

Klokken leveres med bæresnor slik at den kan bæres rundt nakken. Den drives av to stk. LR03 batterier som ved levering allerede er montert. For å skifte disse må du først løsne de tre skruene på baksiden av klokken, og deretter løfte av frontdekselet slik at du får tilgang til batteriene. Sett inn nye batterier, legg frontdekselet på plass igjen og fest til slutt de tre skruene på klokkes bakside. Husk at den flate enden av batteriene skal vende mot batterirommets fjærer. Dersom du klarer å sette de nye batteriene på plass innen ett minutt, slipper du å stille klokkeslett og dato på nytt etter batteriskift.

Ønsker du ytterligere opplysninger om klokken kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen der du bor, ringe Synshjelpemidler AS på telefon **23215555**, eller sende en e-post til hjelpemidler@synshjelpemidler.no.